

INSTRUCCIONES PC ROLL ECO

MULTICOPY FIX CODE Y ROLLING CODE 433,92 MHZ



El emisor **PC ROLL ECO** permite copiar mandos de código fijo 433,92 MHz y evolutivos 433,92 MHz. Es una versión más económica del modelo PC ROLL V4, la única desventaja es que **no permite copiar frecuencias bajas** (fuera CEE) pero como ventajas; es que es más pequeño, ergonómico y económico. La función principal de este emisor es que nos permite **unificar hasta 4 mandos**, ya sean de código fijo 433,92 MHz o evolutivo 433,92 MHz.

1. GRABACIÓN DE UN CÓDIGO FIJO 433,92 MHZ

Paso 1: Comprobar que el botón del PC ROLL ECO donde queremos realizar la copia esté reseteado (hará 1 destello corto y se apagará, sino ver punto 3 del manual para resetearlo)

Paso 2: Pulsar y mantener pulsado el botón donde queremos realizar la copia del PC ROLL ECO.

Paso 3: Enfrentar el mando ORIGINAL y mantener pulsador el botón.

Paso 4: El PC ROLL ECO empezará a parpadear rápidamente indicando la copia correcta

Paso 5: Soltar el pulsador del PC ROLL ECO y soltar el pulsador del mando ORIGINAL.

Paso 6: Repetir la misma operación para el resto de pulsadores si fuera necesario.

2. GRABACIÓN DE UN CÓDIGO EVOLUTIVO 433,92 MHZ

Para realizar una copia de un mando RollingCode se deberá hacer mediante la máquina PC-Copy.

The screenshot shows the PC-Copy software interface. The main window title is "PC-Copy analizador y copiador de mandos". The interface includes a menu bar with "Configuración" and "Ayuda". Below the menu bar, there are icons for "tecnoparking", a home icon, "USB", "DATOS", and "ON". The main area displays a large green box with the code "2BE587AED91E23F3". Below this, there are buttons for "Decodificar" and "C". A table with columns "Datos", "Instal.", "Código", "Sincro", and "Marca" is visible, with the first two rows circled in red. The first row contains "2BE587AE3D08954B" and the second row contains "2BE587AED91E23F3", "190", "372359", "3", and "Pujol V.O.". To the right of the table, there are fields for "Tipo:" (Pujol V.O.), "Instal:" (190), "Código:" (372359), "Sincro:" (3), and "Pulsador:" (1). Below these are fields for "Nº de mando:" (372459) and "Sincronismo:" (1). On the far right, there are tabs for "Evolutivo", "Multicopy", and "Simular". The "Multicopy" tab is selected. Below the tabs, there are checkboxes for "Grabar P1", "Grabar P2", "Grabar P3", and "Grabar P4". Each checkbox has a "Código:" field and a "433Mhz" dropdown menu. The "Grabar P1" checkbox is checked with code "2", "Grabar P2" is checked with code "4", and "Grabar P3" is checked with code "8". Below these are radio buttons for "Modo de grabación": "Aleatorio", "Fijo", and "Clon". The "Fijo" option is selected. At the bottom right, there is a checkbox for "Tipo de mando 1" (checked) and "Alta autom." (unchecked), and a "Grabar mando" button.

Datos	Instal.	Código	Sincro	Marca
2BE587AE3D08954B				
2BE587AED91E23F3	190	372359	3	Pujol V.O.

Paso 1: Leer el mando ORIGINAL en el apartado “Evolutivos” o “Copiar mandos”.

Paso 2: Seleccionar “**Multicopy**” en la solapa superior derecha

Paso 3: Seleccionas los canales que se quieren grabar.

En el ejemplo se graban los pulsadores 1, 2 y 3 con los canales **2-4-8**. Dejaremos desactivado el pulsador 4 por si queremos grabar otro mando y así tenerlo unificado.

Paso 4: Incrementaremos el número de mando en 100+ (en caso de parking comunitario) o 10+ (en caso de parking privado o local).

Paso 5: Marcar “**Tipo de mando 1**”

Paso 6: Colocaremos el mando PC ROLL ECO en la zona de lectura de la máquina de PC y mientras pulsamos el botón 1 del mando PC ROLL ECO daremos clic en “**GRABAR MANDO**”.

Paso 7: El LED del PC ROLL ECO empezará a parpadear rápidamente indicando la copia correcta

Paso 8: Soltamos el pulsador 1 del PC ROLL ECO

Paso 9: Comprobar el mando.

NOTA: Automáticamente se habrán grabado los 3 botones del PC ROLL ECO. Si quieres grabar un nuevo mando en el botón 4 del PC ROLL ECO repetir los pasos (marcando solamente GRABAR P4), y pulsar el botón 4 del PC ROLL ECO mientras clicas en GRABAR MANDO.

3. REALIZAR UN RESET

Para resetear un pulsador del PC ROLL ECO tanto para códigos fijos como evolutivos:

- Pulsar y mantener pulsador botón 1 y 2 del mando PC ROLL ECO.
- El PC ROLL ECO hará un destello.
- Soltar uno de los dos botones y hacer tres pulsaciones en el que se quiere borrar (*por cada pulsación hará un destello y al tercer destello parpadeará rápidamente indicando que se ha resteadado dicho botón*).