

INSTRUCCIONES MERCURIA A4



PROGRAMACION TOTAL:

1- Pulsamos y soltamos botón trasero escondido, y el Led dará 3 destellos.

2-Esperamos a que el Led de 2 destellos más.

3-Pulsamos el 1º, 2º ó 3º botón del MERCURIA4 según la programación que deseemos:

*Si queremos grabar el numero de mando que sea aleatorio, pulsaremos el 1º botón.

* Si queremos grabar el numero de mando que sea el nº del mando del cliente + 100 números más aproximadamente, pulsaremos el 2º botón.

* Si queremos grabar el numero de mando que sea el nº del mando del cliente + 10 números más aproximadamente, pulsaremos el 3º botón.

Tras este paso el Led destelleará 1 vez en rojo.

4-Enfrentamos los mandos y pulsamos el botón del mando original, que queremos grabar hasta que el mando copia de 5 destellos.

Ya se habrían codificado los 3 canales del MERCURIA4.

ERREKA Y BFT:

*Seguir los mismo pasos 1,2 y 3.

4-Enfrentamos los mandos y pulsamos el botón del mando original, que queremos grabar hasta que el mando copia comience a destellar y lo soltamos, realizará un total de 5 destellos y después pulsaremos el botón semilla del mando original.

PROGRAMACION PARA UNIFICAR MANDOS:

1- Pulsamos y soltamos botón trasero escondido, y el Led dará 3 destellos.

2- Pulsamos el botón del MERCURIA4 que queremos grabar.

3-Pulsamos el 1º, 2º ó 3º botón del MERCURIA4 según la programación que deseemos:

*Si queremos grabar el numero de mando que sea aleatorio, pulsaremos el 1º botón.

* Si queremos grabar el numero de mando que sea el nº del mando del cliente + 100 números más aproximadamente, pulsaremos el 2º botón.

* Si queremos grabar el numero de mando que sea el nº del mando del cliente + 10 números más aproximadamente, pulsaremos el 3º botón.

Tras este paso el Led destelleará 1 vez en rojo.

4-Enfrentamos los mandos y pulsamos el botón del mando original, que queremos grabar hasta que el mando copia de 5 destellos.

Ya se habrían codificado el botón 1 del MERCURIA4.

Para grabar los siguientes mandos de otro modelo, seguir los mismos pasos.

En el caso por ejemplo que deseemos grabar un mando de 2 canales X y otro modelo Z de 1 canal, el mando X lo grabaremos mediante el procedimiento PROGRAMACION TOTAL, y el mando Z lo grabaremos mediante el procedimiento de unificado en el 3º botón.

ERREKA Y BFT:

*Seguir los mismo pasos 1,2 y 3.

4-Enfrentamos los mandos y pulsamos el botón del mando original, que queremos grabar hasta que el mando copia comience a destellar y lo soltamos, realizará un total de 5 destellos y después pulsaremos el botón semilla del mando original.

TECNOPARKING

C/ Sepúlveda, 126 Barcelona 08015 – 93 424 92 41 – 610 34 96 17

comercial@tecnoparkin.com